

Adenda às Instruções das Características Especiais do Teclado Modelo 6160-210 IP Series

AVISO IMPORTANTE:

O Teclado Modelo 6160-210 IP Series incorpora características especiais diferentes daquelas do Teclado padrão IP Series. O presente documento apresenta essas diferenças em detalhe, devendo ser lido antes da leitura das instruções padrão do produto. Sempre que existam diferenças entre os dois documentos, a informação contida nesta página substitui a encontrada nas instruções padrão do Teclado IP Series.

A fim de verificar se um Teclado IP Series é o modelo 6160-210, prima * e posteriormente insira o Código Mestre de segredo, seguido de # (o Código Mestre de fábrica por defeito é 00 123456). Irá surgir o menu principal. Prima # para descer até ao item 5 (Info). Prima 5 e verifique se o número da versão é 3.XX, em que "XX" representa quaisquer dois dígitos. Se o número da versão for mostrado como qualquer outro para além de um 3.XX-series, o teclado não é um Modelo 6160-210, sendo que a presente folha de instruções não se aplica. Nesta situação, consulte simplesmente os documentos padrão de funcionamento embalados com o seu teclado.

As características numeradas listadas em seguida são específicas para o Modelo 6160-210. No entanto, o Modelo 6160-210 funcionará como um Teclado normal IP Series, a menos que seja activado um conjunto de características especiais, conforme se descreve em seguida.

Prima * e posteriormente insira o Código Mestre de segredo, seguido de # (o Código Mestre de fábrica por defeito é 00 123456). Irá surgir o menu principal. Prima # para descer até ao item 6, e posteriormente seleccione o item "SF".

1. Quando criar um novo utilizador a partir do interface da página Web ou do Programa de Gestão de Segredos, os códigos recentemente criados devem ser alterados pelo utilizador designado, antes que o novo código seja activado e utilizável. Os códigos podem ser alterados no teclado ou através do interface web (HTML).

Consultar a secção 1 das Instruções de Funcionamento do Administrador do Teclado IP Series 100 (documento 630-696), a fim de obter informações sobre a alteração de um código através do teclado.

Consultar as secções I, III, e IV das instruções do Interface HTML do IP Series 100 (documento 630-717), a fim de obter informações sobre a alteração de códigos através do interface web (HTML).

2. Se um Código de Utilizador ou um Código de Supervisor não tiver sido alterado nos últimos seis meses, a posição do utilizador será automaticamente desactivada. O Código Mestre ou o Código de Supervisor serão exigidos para activar o código, tendo este que ser alterado pelo utilizador antes da sua utilização.

Consultar a secção 1 das Instruções de Funcionamento do Administrador do Teclado IP Series 100 (documento 630-696), a fim de obter informações sobre a alteração de um código através do teclado.

Consultar as secções I, III, e IV das instruções do Interface HTML do IP Series 100 (documento 630-717), a fim de obter informações sobre a alteração de códigos através do interface web (HTML).

Consultar a secção III das instruções do Interface HTML do IP Series 100 (documento 630-717), a fim de obter informações sobre a activação de códigos.

3. Pode ser inserido um Código de Coação a partir do interface de segredo web (HTML), quando se acede à página web ou se inicia uma temporização. Um código de coação pode ser igualmente inserido através do teclado. Nos dois casos, este objectivo é realizado, adicionando um ao último dígito do código. Se o período de temporização for iniciado por um código de coação, o período de temporização apenas para essa abertura será três vezes superior à quantidade do período de temporização programado no segredo.

Consultar a secção 4.3.6 das Instruções de Funcionamento do Administrador do Teclado IP Series 100 (documento 630-696), a fim de obter informações sobre a activação do código de segurança através do teclado.

4. O código que for utilizado para iniciar o temporizador não pode ser utilizado para abrir o segredo, enquanto a janela do período de abertura estiver activada. Deve ser inserido outro código activo (Mestre, Supervisor, ou Utilizador) durante a janela de abertura, permitindo a abertura do segredo. Caso um utilizador tente utilizar o mesmo código para iniciar o temporizador e abrir o segredo durante o período de abertura da janela, o segredo irá ignorar essa informação sem qualquer indicação de erro, revertendo para a contagem regressiva da janela de abertura.

Consultar a secção 4.5.2 das Instruções de Funcionamento do Administrador do Teclado IP Series 100 (documento 630-696), a fim de obter informações sobre a activação do temporizador através do teclado.

Consultar a secção IV das instruções do Interface HTML do IP Series 100 (documento 630-717), a fim de obter informações sobre a activação do temporizador através do interface web (HTML).